




64 Vannes électroniques – Vannes miniatures 15 mm

Informations de commande											
Type	Pression d'utilisation	12 VDC	24 VDC	24 VAC	110 VAC	220 VAC	Puis. watts	Orifice mm	Connecteur	N° de référence	
 2/2 N.F.	0 à 10 bar		•				1	0,8	Industriel	E215D-1T *	
	0 à 10 bar	•	•	•			2,5	1,1		E215E-2T *	
	0 à 7 bar	•	•	•			2,5	1,6		E215F-2T *	
	0 à 10 bar		•				1	0,8	DIN	E215D-1D *	
	0 à 10 bar	•	•	•	•	•	2,5	1,1		E215E-2D *	
	0 à 7 bar	•	•	•	•	•	2,5	1,6		E215F-2D *	
	0 à 10 bar		•				1	0,8	Conducteurs, 300 mm	E215D-1W *	
	0 à 10 bar	•	•	•			2,5	1,1		E215E-2W *	
	0 à 7 bar	•	•	•			2,5	1,6		E215F-2W *	
	0 à 10 bar		•				1	0,8	90° avec LED	E215D-1L *	
	0 à 10 bar	•	•				2,5	1,1		E215E-2L *	
	0 à 7 bar	•	•				2,5	1,6		E215F-2L *	
0 à 10 bar		•				1	0,8	En ligne avec LED	E215D-1C *		
0 à 10 bar	•	•				2,5	1,1		E215E-2C *		
0 à 7 bar	•	•				2,5	1,6		E215F-2C *		
 3/2 N.F.	0 à 10 bar		•				1	0,8	Industriel	E315D-1T *	
	0 à 10 bar	•	•	•			2,5	1,1		E315E-2T *	
	0 à 7 bar	•	•	•			2,5	1,6		E315F-2T *	
	0 à 10 bar		•				1	0,8	DIN	E315D-1D *	
	0 à 10 bar	•	•	•	•	•	2,5	1,1		E315E-2D *	
	0 à 7 bar	•	•	•	•	•	2,5	1,6		E315F-2D *	
	0 à 10 bar		•				1	0,8	Conducteurs, 300 mm	E315D-1W *	
	0 à 10 bar	•	•	•			2,5	1,1		E315E-2W *	
	0 à 7 bar	•	•	•			2,5	1,6		E315F-2W *	
	0 à 10 bar		•				1	0,8	90° avec LED	E315D-1L *	
	0 à 10 bar	•	•				2,5	1,1		E315E-2L *	
	0 à 7 bar	•	•				2,5	1,6		E315F-2L *	
0 à 10 bar		•				1	0,8	En ligne avec LED	E315D-1C *		
0 à 10 bar	•	•				2,5	1,1		E315E-2C *		
0 à 7 bar	•	•				2,5	1,6		E315F-2C *		
 3/2 N.O.	0 à 7 bar	•	•	•			2,5	1,1	Industriel	E3015E-2T *	
	0 à 5 bar	•	•	•			2,5	1,6		E3015F-2T *	
	0 à 7 bar	•	•	•	•	•		2,5	1,1	DIN	E3015E-2D *
	0 à 5 bar	•	•	•	•	•		2,5	1,6		E3015F-2D *
	0 à 7 bar	•	•	•				2,5	1,1	Conducteurs, 300 mm	E3015E-2W *
	0 à 5 bar	•	•	•				2,5	1,6		E3015F-2W *
	0 à 7 bar	•	•					2,5	1,1	90° avec LED	E3015E-2L *
	0 à 5 bar	•	•					2,5	1,6		E3015F-2L *
	0 à 7 bar	•	•					2,5	1,1	En ligne avec LED	E3015E-2C *
	0 à 5 bar	•	•					2,5	1,6		E3015F-2C *

* Ajoutez la tension requise à la fin de chaque référence. Exemple : [E315D-1L012](#)