




Elementos de montaje de reemplazo para reguladores y filtros reguladores apilables

Los soportes se incluyen con la compra de estos componentes. No se proporcionan tornillos para montaje.


Regulador	Soporte	No. de parte
MMR-1N/MMFRS-1N	MMH-B120	MMH-B120
MMR-2P/2Q	MMH-B220	MMH-B220
MMFRS-2P/2Q	MMH-B220	MMH-B220
MMR-3Q/3W	MMH-B320	MMH-B320
MMFRS-3Q/3W	MMH-B320	MMH-B320
MMR-4W/4Z/4A	MMH-B420	MMH-B420
MMFRS-4W/4Z/4A	MMH-B420	MMH-B420
MMR-5B	MMH-B420	MMH-B420
MMFRS-5B	MMH-B420	MMH-B420



Dim.	MMH-B120	MMH-B220	MMH-B320	MMH-B420
L	1.57	2.17	2.09	2.76
LS	1.10	1.34	1.57	2.13
H	0.67	1.05	0.93	1.15
HS	0.43	0.75	0.55	0.71
W	1.49	1.97	2.52	3.12
WS	0.98	1.18	1.55	1.94
RV	0.81	1.32	1.67	2.07
LM	0.48	0.79	0.98	1.18
ML	0.26	0.60	0.31	0.41
WM	0.18	0.21	0.26	0.33
RH	0.09	0.11	0.13	0.17
HL	0.08	0.08	0.08	0.08



Filtro/Lubricante	Rosca montaje en soporte	No. de soporte parte
MMF-2P	M4	MMH-B240
MML-2P	M4	MMH-B240
MMF-3	M4	MMH-B340
MML-3	M4	MMH-B340
MMF-4Z/4W	M5	MMH-B440
MML-4Z/4W	M5	MMH-B440
MMF-4A	M5	MMH-B540
MML-4A	M5	MMH-B540
MMF-5	M6	MMH-B640
MML-5	M6	MMH-B640



Elementos de montaje para lubricantes y filtros


No se proporciona ningún soporte con lubricantes o filtros. Incluye dos tornillos para montar en soporte a MMF/MML.

Dim.	MMH-B240	MMH-B340	MMH-B440	MMH-B540	MMH-B640
L	1.58	2.09	2.76	2.76	3.54
LS	1.06	1.59	2.12	2.13	2.60
DM	0.21	0.26	0.34	0.34	0.43
H	1.18	1.51	1.85	1.89	2.50
HS	0.95	1.24	1.49	1.53	2.03
W	0.74	0.95	1.22	1.24	1.69
RV	0.18	0.17	0.22	0.22	0.26
LM	1.03	1.39	1.85	1.79	2.37
ME	0.27	0.35	0.45	0.48	0.59
ML	0.33	0.32	0.41	0.41	0.51
WM	0.56	0.77	0.77	0.79	0.43
HL	0.08	0.08	0.87	0.09	0.13

Filtro 1/8" NPT



Niple hexagonal 1/8" NPT con filtro / colador de 40 micras, se puede usar como silenciador.




No. de parte	Descripción
9002-01	Filtro 1/8" NPT

Silenciador



El silenciador 3849-1 está fabricado con polietileno durable con una rosca macho 1/8" NPT.



No. de parte	Descripción
3849-1	Silenciador

Elementos de filtros

Todos los filtros Maximatic en su versión estándar incluyen un elemento de filtro de latón sinterizado de 25 micras y bafle, aunque también hay disponibles filtros de 5 micras. Agregar "-F5" al final del número de parte del filtro para 5 micras. A continuación se ofrecen también filtros de reemplazo con bafles.

Serie de filtros	5 micras	25 micras
MMF-1	27021	27050
MMF-2	27022	27051
MMF-3	27023	27052
MMF-4	27024	27053
MMF-5	27025	27054